

## AT22K

**Attuatore radio NG-TRX a 2 relè e  
2 ingressi di comando**



**Attuatore radio NG-TRX a 2 relè da 5A**

**Fili di ingresso che permettono di controllare  
ciascuno una specifica uscita anche localmente**

**Portata collegamento radio 2 km**

**Configurabile tramite BrowserOne**

Modello	AT22K
Codice di magazzino	AWMDIIA00300
Tipologia	Attuatore radio NG-TRX
Uscite a relè	2 uscita a relè da 5 A / 250 Vac / 30 Vdc
Potenza massima uscite a relè	800 W per ciascun relè
Ingressi	Due ingressi permettono di controllare ciascuno una specifica uscita (anche localmente)
Portata collegamento radio	Max 2 Km in campo aperto
Programmazione	Via BrowserOne
Compatibilità	Centrali VIDOMO2K e VICOMPACT2K e modulo GATEWAY2K
Frequenze di trasmissione	868,120 MHz, 868,820 MHz, 869,525 MHz
LED	1 LED (stato dispositivo)
Installazione	In interno. Alloggiabile in una scatola da incasso (occupazione 1 frutto)
Condizioni operative	-10° C ÷ +55° C, 95% U.r.
Dimensioni e peso	L 22 x H 43 x P 38 mm, 36 g
Assorbimento alla tensione di alimentazione	8 mA (a riposo), 16 mA (max con entrambe le uscite attive)
Alimentazione	230 Vca
Conformità	Conforme EN50131 grado 1, classe ambientale 2